Nová SP200/NK č.23,
umístěna vedle PRIS 02
Dvířky do ulice, zády k přídlažbě
připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25,
který bude připojen pomocí T-spojky.
Nový kabel HDV CYKY 4x10,
pro RD č.p. 270, veden z SP200/NK č.23
samostatným výkopem podél betonu následně,
betonem do zadní zdi,
zásekem pod omítku do ER.
Nový kabel HDV CYKY 4x10
veden betonem přes nájezd
do navrat, zde zásekem do
zdiva do místa ER, poté průvrtem do ER.

Nová SS100/NK č.26,
umístěna zády u rohu RD,
dvířky do ulice,
připojení 2x NAYY 4x150,
ve smyčce
Nový kabel CYKY 4x10,
veden z SP100/NK,
a to zásekem pod schody
následně pod ER,
zde zásekem pod ER,
poté průrazem do ER.

Nová SP100/NV č.27,
usíténa u rohu RD, v blízkosti HUP
připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25,
který bude připojen pomocí T-spojky.
Nový kabel CYKY 4x10,
veden zásekem v podezdívce
(horní řada dlaždiček),
následně průvrtem do ER.

Nová SP100/NV č.28,
Umístěna pod podestou schodů,
zády k RD, dvířky k nájezdu do ER,
připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25,
který bude připojen pomocí T-spojky.
Nový kabel CYKY 4x10,
veden průrazem nad podestu,
poté zásekem do ER.

Nová SP100/NK č.30, umístěna v rohu u betonového chodníku,
zády k přídlažbě, dvířky do ulice, připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25,který bude připojen pomocí T-spojky.
Nový kabel CYKY 4x10, veden z nové SP100/Nk č.30,
a to drážkou přes betonový chodníček,
následně drážkou do fasády do ER.

Nová SP100/NV č.31, umístěna v blízkosti vrat,
60cm od neupraveného terénu. Připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25, který bude připojen pomocí T-spojky.
Nový kabel CYKY 4x10, veden z SP100/NV č.31, drážkou za vrata,
zde zásekem do zdiva do ER.

Nová SD722/Nk R232204, umístěna v blízkosti RD č.p. 66,
dvířky umístěno do k nájezdu, zády k RD.
Bude provedeno zapojení kabelu ve směru k
SR442/NK R765118,
dále bude provedeno vyústění kabelu NAYY 4x95 ve směru k
SR422/NK R222172.
Následně budou provedeny dva kabelovody kabely NAYY 4x95,
ty budou zapojeny na stávající vedení AlFe 3x35+25 a AES 4x95
Nový kabel HDV CYKY 4x10 pro RD č.p. 297,
vyveden z nové SD722/NK R232204,
a bude veden ve dříve ve společném výkopu s
NAYY 4x150, následně samostatným výkopem
kolem zelené plochy (okolo pěrné zídky,
následně průrazem do sklepa poté průrazem
na podestu sklepa, zde do ER.
Nový kabel HDV CYKY 4x10 pro RD č.p. 66, veden drážkou do
fasády do místa ER.
Uzemnění vodiče PEN, na hodnotu 150HM za pomoci 20m
zemnící pásky FeZn 4x30, která bude uložena ve
společném výkopu s NAYY 4x95

Nová SP100/NK č.24,
umístěna u betonového nájezdu,
zády k betonovému chodníčku,
dvířky do ulice
připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25,
který bude připojen pomocí T-spojky.
Nový kabel CYKY 4x10,
veden z nové SP100/NK č.24,
do místa stávající SP,
průvrtem na garáže zde zásekem
do ER.

Nová SP100/NV č.25,
Umístěna zády k RD,
dvířky do ulice u kraje nájezdu
připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25
který bude připojen pomocí T-spojky.
Nový kabel CYKY 4x10,
veden zásekem za rohem,
zde průrazem do ER.

Nová SP100/NV č.29,
Umístěna ve podezdívce,
dvířky do ulice u kraje nájezdu
připojení na NAYY 4x150
za pomoci kabelu NAYY 4x25,
který bude připojen pomocí T-spojky.
Zásekem do podezdívky, za roh,
zde průrazem za vrata poté
zásekem do ER

Nová SP100/NK č.
umístěna zády k
u betonového chod
připojení na NAY
za pomoci kabel
který bude připo

Nový kabel CYK
veden průrazem
následně průvr
zde zásekem

LEGENDA:

KÓTY VE VÝKRESE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. POLOHA PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ BYLA ZJIŠTĚNA U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ A PROJEKTANTŮ JEDNOTLIVÝCH SÍTÍ. PODKLADY JSOU ULOŽENY U ZPRACOVATELE. PO POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTYČOVAT ODMĚŘENÍM VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYTYČENÍ ZAJISTÍ DODAVATEL MONTÁŽI. PŘI REALIZACI STAVBY U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ PODZEMNÍCH VEDENÍ PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ. PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA NARUŠENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ BĚHEM VÝSTAVBY.

ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
SLATINSKÝ P.	MARTIN FIFKA	MARTIN FIFKA

geprostav
Mečínská 443/67
699 01 Hodonín

INVESTOR: E.ON DISTRIBUCE, a.s.

K.Ú: Vlkoš u Kyjova — KRAJ: Jihomoravský

NÁZEV STAVBY: Vlkoš, obnova NN

OBSAH: Situace projektovaného vedení

Č. STAVBY	1040013095
DATUM	01/2019
ÚČEL	DSP
FORMÁT	3xA3
MĚŘÍTKO	1:500
PROFESE	ELEKTRO
ČÍSLO VÝKRESU	D2.1.3

MĚSTSKÝ ÚŘAD KYJOV
21